

MARUSON, Regulador Logic AVR Series, 1000VA/600W, AVR, 6 tomas



Marca: Maruson

Código del producto: 2121, AVR-1000A

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

- 1000 ~ 2200VA AVR.
- 6 salidas (4 AVR + sobretensión y 2 sobretensión solamente) para 1000VA.
- Indicadores visuales fáciles de usar.
- Protección contra sobrecalentamiento.

Descripción

MODELO

AVR-1000A

VISIÓN GENERAL

Capacidad

1000VA / 500W

Fase

Monofásico (1-Ph, 2-Wire)

ENTRADA

Voltaje nominal

120 VAC

Rango de voltaje

95-150 VCA

Rango de frecuencia

50 o 60 Hz (detección automática)

Fase

Monofásico, de 2 hilos

Tipo de entrada

NEMA 5-15P; enchufe recto

SALIDA

Voltaje nominal	120 VAC
Frecuencia	50 o 60 Hz
Fase	Monofásico, de 2 hilos
Regulación automática de voltaje	si
Tipo de salida y cantidad	NEMA 5-15R x 6 (4 AVR y protección contra sobretensiones; solo 2 sobretensiones)

PROTECCION

Protección contra sobretensiones	84 julios
Protección de sobrecarga	si
Protección contra la sobretensión	si
Protección contra cortocircuitos	si
Protección Tel / Fax / DSL	Sí, puerto RJ-11 de 1 entrada y 1 salida

INDICADORES DE ESTADO

Indicadores LED	Encendido, Boost, Buck
-----------------	------------------------

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Cortacircuitos	Sí, reiniciable
----------------	-----------------

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento	32 ° F hasta 104 ° F / 0 ° C hasta 40 ° C
Humedad relativa de funcionamiento	0 - 95% (sin condensación)

FÍSICO

Factor de forma	Escritorio y montaje en pared
Material de la carcasa	abdominales
Color	Negro
Ranuras de ojo de cerradura (para montaje en pared)	si
Dimensiones del producto (D x W x H)	2,8 x 7,9 x 5,5 pulgadas / 70 x 200 x 140 mm
Peso del Producto	3,3 libras / 1,49 kg

